

DTRP01 modul

A DTRP01 modul segítségével 4 különböző mechanikai áramköri megszakítót vezérelhetünk, ezek a TL1001 és TL2001 megszakítók.

• Szerelési útmutató

A DTRP01 modul szakképzett személynek kell installálnia figyelembe véve a vonatkozó előírásokat.
A modul DIN sínre szerelhető az elektromos kapcsolószekrényben.

• Csatlakoztatás

A DTRP01 modul csatlakoztatása a kommunikációs buszhoz egy gyorscsatlakozó segítségével történik. A DTRP01 modul és a rendszerben lévő többi modul összekötése a DCBU01 Domintell buszkábel segítségével történik. Vegye figyelembe a színjelöléseket a gyorscsatlakozó bekötésénél.

A megszakítók a modul alján található gyors csatlakozókhoz kell csatlakoztatni.

• Technikai tulajdonságok

Tápellátás	9 – 16 V CC
Maximális fogyasztás	900mA nyitáskor
Busz csatlakozás	Gyors csatlakozó
Védelmi besorolás	IP 20
Működési hőmérséklet	0 °C - 50°C
Kimenetek száma	4
Méret	2 modul széles

TL 1001 és TL2001

A TL1001 és TL2001 modulok mechanikus relék, amelyeket a DTRP01 modul vezérel.

• Szerelési útmutató

A TL1001 és TL2001 modulokat szakképzett személynek kell beszerelnie a vonatkozó szabályok figyelembevételével.

A modulok DIN sínre szerelhetők az elektromos kapcsolószekrényben.

A modulok csatlakoztatása a vezérlőhöz a vezérlő alján található gyors csatlakozók segítségével történhet.

• Technikai tulajdonságok

Tápellátás	12 V CC
Maximális áram	16 A
Maximális feszültség	250 V
Csatlakoztatás	Eltávolítható gyorscsatlakozók
Kapcsolatok:	TL1001: 1 NO + 1 NC TL2001: 2 NO
Méret	1,5 modul széles